

EuraDECT[®]
simply connected

Die plug & play Telefonverbindung

Neu:
Jetzt auch für
jede DECT-Basis
lieferbar!

Telefonieren
Daten übertragen
Schalten

Kabellos sicher verbinden



Telefon
Fax
Modem
Cash-Terminal
VoIP-Adapter
Set Top Box
Türsprechstelle

Die DECT-Lösung, die Hausverkabelung überflüssig macht!

Telefondose für DECT-Basisstationen Verlängerung von Telefonanschlüssen

plug&play
1 Min.

Auspacken, einstecken, telefonieren.....

damit werden Hausverkabelungen für Telefonleitungen in Zukunft überflüssig. Die schnurlose Verkabelung arbeitet nach einem einfachen "Sender- /Empfängerprinzip". In die EuraDECT Basis ist bereits ein Steckernetzteil integriert, damit ist sie platzsparend überall sofort einzusetzbar. Sie wird einfach an einen a/b Haupt- oder Nebenstellenanschluss angeschlossen. Überall, wo ein Telefonanschluss benötigt wird, schliesst man die EuraDECT XT als schnurlose Telefondose an, die ebenfalls ein Steckernetzteil integriert hat. Sie können statt der kabellosen Telefondosen auch jedes handelsübliche Handteil nach GAP-Standard in die EuraDECT Basis einbuchen. Durch die DECT-Technologie ist eine absolut sichere Verbindung gewährleistet, die - anders als bei Übertragungen über das Stromnetz - abhörsicher und unabhängig von Leitungswegen und Stromkreisen arbeitet.

Schnelle Verbindung für.....

Schnurgebundene Telefone
DECT-Basisstation - auch zur Reichweitenverlängerung
Modem bis 56 Kbit/s
Cash-Terminal
Fax und VoIP-Adapter
Set Top Box
Türsprechstelle mit a/b Technik



EuraDECT Set

Fertig zum Anschluss innerhalb einer Minute. Ohne Programmieraufwand überträgt das EuraDECT Set perfekt Sprache und Daten und findet auch dort Anwendung, wo nur vorübergehend Leitungswege benötigt werden. Im EuraDECT Set ist eine Basis und ein Empfänger (XT) incl. Adapter für unterschiedliche Telefonanschlüsse enthalten (TAE/RJ11). Weitere XT als Zubehör lieferbar!

EuraDECT GAP

EuraDECT GAP

Macht aus Ihrer vorhandenen DECT-Basisstation eine Telefonanlage. Lässt sich wie ein Handteil in jede DECT-Basisstation nach GAP-Standard ganz einfach einbuchen. Auch für Telefonanlagen mit integrierter DECT-Basis nach GAP-Standard einsetzbar. Die EuraDECT GAP Verbindung unterstützt internen Sprechverkehr und CLIP, sofern dieses von der Basis angeboten wird.

Die Details im Auszug

High-speed analog V.90/V.92 und V.34 Modemsignal mit bis zu 56Kbit/s (min 28,8 Kbit/s).
Sprachpriorität vor Modem- oder Faxanrufen bei Parallelbetrieb an der EuraDECT Basis.
GAP-Unterstützung für Handteile – Interner Ruf für Handteile.
Einbuchen von zusätzlichen EuraDECT XT durch einfache Kabelverbindung. (Nur an EuraDECT Basis)
Reichweite 50 Meter in geschlossenen Räumen, bis 300 Meter im Freien.
Standard: 1,8 GHz DECT Luftschnittstelle mit DECT Authentisierung und Verschlüsselung
Wahlverfahren: TBR 37/38 mit DTMF und optional Impulswahl
CLI Unterstützung:
Standard: Bellcore 202, V.23 (EU)
Signalmodi: FSK DT-AS, FSK RP-AS, DTMF
Signalinhalt: Calling line identity (EN 300 659-3) - Calling party name (EN 300 659-3) *
Spannungsvorsorgung:
230V +/- 10%
Ruhestrom < 1W
Arbeitsstrom < 3,1W
Abmessungen/Gewicht/Umgebungstemperatur:
95x60x75 mm
Gewicht < 100g
Arbeitstemperatur: 10°-40° - nur für Innenräume geeignet.
Zulassungen und Prüfungen:
Sicherheit: IEC 60695-2-11 (Glow Wire) – IEC 60950 (CE)
DECT: TBR 10, TBR 37, TBR 38, TBR 6, EN 300 444-GAP
EMC: EN55022, IEC 61000-4 und 64000-3, IEC 1000-4 (Überspannung und Strom)
Umwelt: RoHS und WEEE, IEC 60068



EuraDECT Basis Set

EuraDECT[®]
simply connected

Eurodata Telecommunications GmbH
04357 Leipzig - www.euradect.com
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten